



1. Снять ЭКЛ, кабель ЭКЛ/З и фискальную память.
  2. Просверлить 9 шасси отверстия D=10 мм и 4 отв. D=4,5 мм.
  3. Протянуть 8 отверстий 4,5 мм стяжки для крепления кабелей
  4. Закрепить Устройство модернизации, выдерживая размеры при помощи скоотца
  5. Подключить кабель М-01, Ethernet и USB (если используется). Кабели Ethernet и USB подключить к соответствующим разъемам.
  6. Закрепить крошечный антенны скоотцем и наклеить на него антенну.
- Подключить антенну к УМ
7. Снять старую наклейку и наклеить новую.

Необходимые инструменты:

- 1) Штангенциркуль разметочный (150 мм)
- 2) Шуруповерт с удлиненной крестообразной битой PH1
- 3) Сверло по металлу D=4,5 мм
- 4) Сверло ступенчатое для листовых материалов 4-12 мм с шестигранным хвостовиком
- 5) Бокорезы

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	SM9018.200.000СБ	Штруп Light PTK RAL 7035	1
2	SM16073.010.00	Устройство модернизации Lan-WiFi	1
3	SMC 16032.200.00	Кабель М-01	1
4	SMC 16032.210.00	Кабель Ethernet	1
5	SM16039.00.01	Наклейка Штруп Light-01	1
6	SM16071.20.01	Кронштейн антенны WiFi	1
7	ФН	Фискальный накопитель	1
8	GCT11-8PBC	Переходник RJ-45 гнездо-гнездо	1
9	CV-100	Стяжка нейлоновая 100x2,5	3
10	-	Скотч двухсторонний, вспененный, черный 1мм, 36x0,5 мм	1
11	146153-0100	2.4GHz / 5GHz Wi-Fi* Stand Alone Balance Antenna, 9.00mm Width, Cable Length 100.00mm	1
12	GCR-UA4MCB1-BB25-0.5m	Кабель micro USB универсальный	1
13	-	Паспорт "Штруп-Light-01 Ethernet+WiFi"	1
14	-	Паспорт ФН	1

[illegible]