

## **Алгоритм перехода с версии фискальных документов 1.0 (ФФД 1.0) на версию фискальных документов 1.05 (ФФД 1.05) для ККТ «Пионер 114Ф».**

Технология позволяет перейти со старой версии ФФД на новую легко и просто. При этом переход возможен с любого релиза версии файловой системы установленной в ККТ «Пионер 114-Ф» и с любого состояния ККТ.

Варианты состояний зарегистрированного ККТ, могут быть следующими:

- - открыта / закрыта смена,
- - открыт или закрыт архив ФН,
- - очередь документов в ОФД нулевая или больше 0,
- - срок передачи документов менее 30 дней или более 30 дней.
- - Крипто система у ФН может быть, как работающая, так и с истекшим сроком действия.

В зависимости от начального состояния шаги перехода различные. Ниже описана последовательность действий.

## ***Переход на ФФД 1.05 без замены ФН.***

Должно выполняться одновременно 2 условия:

- Касса зарегистрирована.
- Не истек срок действия ФН.

Последовательность действий при этих условиях следующая.

**Шаг 1.** Узнать и зафиксировать состояние ККТ вызвав на печать 2 документа из пунктов меню «Настройка / Печать настроек» и «Фискальный накопитель / Печать состояние ФН»

- Версия ФС (варианты 2.50.xx, 2.51.xx, 2,52xx).
- Смена открыта или закрыта.
- Количество документов для передачи в ОФД.
- Срок действия ФН больше текущего времени.

**Шаг 2.** Если на ККТ установлен загрузчик версии v1.5.25, то перейти на **шаг 3**, иначе:

- Используя программатор очистить чип и установить загрузчик версии 1.5.25.

**Шаг 3.** Через USB флэш обновить ПО до версии ФС 2.53.xx, при переходе по команде [сброс] конвертировать данные в новый формат.

**Шаг 4.** Доопределить в ККТ обязательные реквизиты предприятия и ОФД:

- Email предприятия.
- Название ОФД.
- Сайт проверки чеков.

Обязательно! Выключить ККТ, а затем включить.

**Шаг 5.** Если смена была закрыта, то перейти на **шаг 6**, иначе:

Произвести закрытие смены из раздела «Аварийное закрытие (смены, ФН). Отмечу, что вызвать только процедуру «Закрытие смены». Пароль доступа 6842.

**Шаг 6.** Произвести принудительную передачу очереди документов в ОФД. Раздел «Техник / Фискальный накопитель / Передача данных в ОФД». Пароль доступа 4237.

**Шаг 7.** Произвести перерегистрацию ККТ с признаком «Смена настроек».

**Шаг 8.** Произвести тестовые действия: Открыть смену, Оформить продажу на 1.11 руб. Закрыть смену. Проконтролировать уход всех документов в ОФД.

## ***Переход на ФФД 1.05 с заменой ФН.***

Данный вид перехода обусловлен тем, что выполняется хотя бы одно из двух условий:

- ККТ зарегистрирована с ФН, но время действия ФН закончилось.
- Касса новая, но ПО на ККТ установлено с версией ФС ниже 2.53.xx.

Последовательность действий при этих условиях.

**Шаг 1.** Узнать и зафиксировать состояние ККТ вызвав на печать 2 документа из пунктов меню «Настройка / Печать настроек» и «Фискальный накопитель / Печать состояние ФН»

- Версия ФС менее 2.53.xx (варианты 2.50.xx, 2.51.xx, 2,52xx).
- Смена открыта или закрыта.
- Количество документов для передачи в ОФД.
- Срок действия ФН больше текущего времени.

**Шаг 2.** Если на ККТ установлен загрузчик версии v1.5.25, то перейти шагу 3, иначе:

- Используя программатор очистить чип и установить загрузчик версии 1.5.25.

**Шаг 3.** Через USB флэш обновить ПО до версии ФС 2.53.xx, при переходе по команде [сброс] конвертировать данные в новый формат.

**Шаг 4.** Доопределить в ККТ обязательные реквизиты предприятия и ОФД:

- Email предприятия.
- Название ОФД.
- Сайт проверки чеков.

Обязательно! Выключить ККТ, а затем включить.

**Шаг 5.** Если смена была закрыта или ККТ новый, то перейти на **шаг 6**, иначе:

Произвести закрытие смены из раздела «Аварийное закрытие (смены, ФН). Отмечу, что вызвать только процедуру «Закрытие смены». Пароль доступа 6842.

**Шаг 6.** Если архив ФН закрыт или ККТ новый, то перейти на **шаг 7**, иначе:

Произвести закрытие архива из раздела «Аварийное закрытие (смены, ФН). Пароль доступа 6842.

**Шаг 7.** Произвести принудительную передачу очереди документов в ОФД. Раздел «Техник / Фискальный накопитель / Передача данных в ОФД». Пароль доступа 4237.

**Шаг 8.** Произвести замену ФН на новый.

**Шаг 9.** Произвести перерегистрацию ККТ с признаком «Смена ФН».

**Шаг 10.** Произвести текстовые действия: Открыть смену, Оформить продажу на 1.11 руб. Закрыть смену. Проконтролировать уход всех документов в ОФД.