

ЭВОТОР	Таблица актуальных прошивок ККТ	Ревизия: В
		Автор: Силкин Д.Н.
	Номер док-та: СТ.И.0041.01	Дата: 04.04.2018

Модель	ФФД 1.00	Модернизация до ФФД 1.05	ФФД 1.05
СТ 7.2	4294 (f02N10C6.frm)	4462 (f74_116E.con)	4545 (f74_11C1.con)
СТ 7.3/10	4546 (f79_11C2.con)	4547 (f79_11C3.con)	4547 (f79_11C3.con)
СТ 5	9802	-	4536

Примечания:

1. Смарт-терминалы СТ 7.2

- Терминалы СТ 7.2, произведенные после 1 января 2018 года, идут уже с поддержкой ФФД 1.05
- Модернизация смарт-терминала СТ 7.2 до ФФД 1.05 производится СТРОГО на прошивку **4462**
- Если уже установлена версия прошивки 4460/4461, то следует обновить версию прошивки до 4545 и выше (менять прошивку с версии 4462 на 4545 не требуется).

2. Смарт-терминалы СТ 7.3 / СТ 10 модернизируются до ФФД 1.05 СТРОГО в следующем порядке:

- Снять с учета СТ в ФНС
- Произвести обновление прошивки ККТ согласно инструкции
- Поставить на учет в ФНС

3. В Смарт-терминалах СТ 5 прошивки ККТ будут обновляться только по "воздуху", иного процесса перепрошивки ККТ не предусмотрено.

Простой способ проверки версии прошивки ККТ:

Запустить ПРОГОН-1 <http://wiki.evotor.ru/home/servis/obsluživanie-kkm-1/progon-1>

ID Серии 1 – версия прошивки

```

=== ПРОГОН 1 ===
ЭВОТОР СТ-02ЕНВА
10-10-16 15:30
ID СЕРИИ:
1 7090
2 1559
3 7091
КОД ЗАЩИТЫ 6
5060800380360619 НОРМ
ХОД ЧАСОВ НОРМ
ПО ПА НОРМ
ПО ПАМЯТИ ПА НОРМ
ОЗУ НОРМ
ППЗУ НОРМ

```